COMMANDE INTERNET

Sono Portable autonome Rush1 - 50W RME-100W prog.



SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

COMMANDE INTERNET



SARL au capital de 15 000 euros.
SIREN 422 405 290 00020
située au 24 rue Joannès Masset
ZAC de Gorge de Loup
Bâtiment les Passerelles
69009 LYON FRANCE

COMMANDE INTERNET

Pas noté

360,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

La RUSH ONE est une sono portable ultra compacte et légère équipée de toutes les fonctionnalités. Mixeur 3 canaux,

- DESCRIPTION
- CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques :
- Enceinte active sur batterie
- Lecteur de carte SD/MMC avec format MP3
- Récepteur Bluetooth
- Entrée USB
- Ecran LCD
- Canal 1 et 2 : X LR combo (Micro ou line)
- Canal 3 : RCA x 2 et mini jack 3.5mm pour téléphone
- Mix Out sur Jack femelle 6.35mm
- Système de priorité Micro
- 1 Micro UHF Main 10mW
- Télécommande
- Corrections de tonalité grave et aigu
- Voyants indiquant le % de batterie (25, 50, 75 et 100%)
- Système 2 voies
- Haut-parleur de grave : 6.5’’
- Tweeter à dôme : 1’’
- Amplification de type class D
- Réponse en fréquences : 80 Hz – 20 KHz
- SPL (1W/1m): 93 dB
- SPL Max : 110 dB
- Puissance : 50W RMS / 100W PROG
- Alimentation : 220V 19V/3A
- Batterie : 12V/2.6 AH
- Matériaux : ABS
- Embase pour pied d’enceintes 35mm
- Poignée de transport
- Housse de protection en option
- Dimensions : 220 x 320 x 205mm
- Poids : 6 Kg