

Table de mixage DA MX14 FX2



Console de mixage analogique 14 canaux, dont 10 entrées XLR/Jack 6.35mm et 2 entrées stéréo sur Jack 6.35mm
Pas de note

399,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

La gamme DA MX FX2 contient de nombreuses fonctionnalités, deux départs AUX, deux sorties de canaux principaux, un processeur d'effets numériques DSP, un égaliseur graphique à 7 bandes, un fader de haute qualité et de haute précision d'une longueur de 60 mm permettant de régler avec précision le niveau du canal. Ces consoles de mixage offrent des performances sonores supérieures avec un rapport coût/performances élevé.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation fantôme
- Niveau d'entrée maximal : entrée micro : +22dBu ; autres entrées : +20dBu

COMMANDE INTERNET

- Niveau de sortie maximal : XLR : +28 dBu ; autres sorties : +22 dBu
- Sensibilité : 0VU=+4dBu
- Mesure principale : 10 segments ; -24dB + 11dB
- Réponse de fréquence : +/- 1 dB, 20 Hz 30KHz
- Mic CMRR 1kHz : >75dB
- T.H.D + n à 140dBu à 1kHz : Micro à sortie : <0,01 %
- Interférence : (@1kHz) Atténuation progressive > 80dB
- Bruit : entrée Mic E.I.N (gain maximum) : -122 dBu
- Faders de volume linéaire
- EQ (entrée mono/stéréo) : HF :12 KHz +/- 15 dB, MF : +/-15 dB, 2,5 KHz, LF: +/-15 dB, 80 Hz
- Processeur DSP : convertisseur 24bit – échantillonnage 40 kHz
- Alimentation : 230 VAC, 50-60Hz
- Dimensions : 479 x 322 x 153 mm
- Poids : 5,5 Kg
-